

## AC-5 Adaptateur Secteur

- Adaptateur secteur dédié pour la poignée d'alimentation HLD-9
- Alimentation internationale compatible 100-240V AC.
- DC Output: 9V, 5000 mAh



### Adaptateur secteur

L'adaptateur secteur est le prolongement parfait de votre équipement photographique, vous offrant la possibilité de prendre des photos en continu sans vous soucier des performances de la batterie. L'adaptateur secteur 9 V est conçu pour la poignée d'alimentation HLD-9 et est compatible avec l'alimentation internationale 100~240 V CA.

### Spécifications

#### Informations sur le fournisseur

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Europe                             | Conformément au règlement de la Commission (UE) 2019/1782           |
| Nom et adresse du fabricant        | OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, Germany |
| Numéro d'enregistrement commercial | Hamburg, HRA 116518   |

#### Données Techniques

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Identificateur de modèle           | AC-5           |
| Entrée                             | CA 100 - 240 V |
| Fréquence du courant AC en entrée  | 50 - 60 Hz     |
| Tension de sortie                  | CD 9,0 V       |
| Courant de sortie                  | 5,0 A          |
| Puissance de sortie                | 45,0 Watts     |
| Efficacité active moyenne          | 89,8%          |
| Efficacité à faible charge (10%)   | 88,3%          |
| consommation d'énergie sans charge | 0,03 Watts     |